


Abbildung ähnlich /
Illustration similar

17,9kVA ENDRESS POWER Line -generator with electric start

## TEKNISET TIEDOT

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tuotekoodi** | E333222 | **Start-up system / battery** | Electric starter 12V |
| **Model** | 4-cylinder 4-stroke | **Max. Output [LTP] kVA / kW 3 ~** | 19,6 / 15,6 kVA/kW |
| **Measurements L x W x H mm** | 1805 x 884 x 1261 | **Engine output (LTP) kW** | 16,9kW |
| **Weight (kg) ~** | 670kg | **Nominal voltage V** | 400V 3~ /230V 1~ |
| **Running time at 75% load (h)** | 18,3h | **Nominal current / Cos theta** | 25,8A 3~ /0,8 |
| **Insulation** | Luokka H | **Continuous power [PRP] kVA / kW 3 ~** | 17,9 / 14,3 kVA/kW |
| **Cooling system** | water cooled | **Fuel tank capacity [l]** | Diesel / 68 |
| **Revolutions per minute (rpm) / control** | 1500/ mekaaninen | **Sound pressure level LPA (7m) db (A)** | 67 db(A) |
| **Fuel cons. at 75% PRP [L/h]** | 3,7l | **Sound pressure level LPA db(A)** | 92 db(A) |
| **Volume** | 2190 $cm^3$ | **Frequency / regulation** | 50 Hz / electric |