

4,4/4,0 kVA ENDRESS DUPLEXplus Line -generator



## TEKNISET TIEDOT

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Tuotekoodi</b>                       | E113553I                            |
| <b>Model</b>                            | HONDA GX 270 / 8 HP                 |
| <b>Measurements L x W x H mm</b>        | 780 x 550 x 595                     |
| <b>Weight (kg) ~</b>                    | 103                                 |
| <b>Running time at 75% load (h)</b>     | 20.6                                |
| <b>Elektroniset kuluttajat enint</b>    | 4000W                               |
| <b>Alternator type</b>                  | DUPLEX                              |
| <b>Invertterihitsauskoneet enint</b>    | 2,5mm                               |
| <b>Sockets</b>                          | 2 x 230 V/16 A1 x CEE<br>230 V/32 A |
| <b>Displacement [cm3]</b>               | 270                                 |
| <b>Jatkuva teho 1~ kVA/kW</b>           | 4.0/4.0                             |
| <b>Jatkuva teho 3~ kVA/kW</b>           | 4.0/4.0                             |
| <b>Kompressorit ja pumpput enint.</b>   | 2000W                               |
| <b>Kotelointiluokka generaattori IP</b> | 54                                  |
| <b>Fuel cons. at 75% PRP [L/h]</b>      | 1.6                                 |
| <b>Start-up system</b>                  | Sähkökäynnistys ja akku             |

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Possible applications</b>                | 230V                       |
| <b>No. of motor cylinders and type</b>      | 1-Sylinteri 4-Tahti<br>OHV |
| <b>Nominal voltage V</b>                    | 230                        |
| <b>Nimellisvirta A</b>                      | 17.4                       |
| <b>Fuel</b>                                 | Bensiini                   |
| <b>Puutarha- tai rakennuskoneet enint</b>   | 2700W                      |
| <b>Engine build</b>                         | 1                          |
| <b>Max. output 1~ [kVA/kW]</b>              | 4.4/4.4                    |
| <b>Power tools up to</b>                    | 3900W                      |
| <b>Fuel tank capacity [l]</b>               | 33                         |
| <b>Taajuus Hz</b>                           | 50                         |
| <b>Teho 3000 r/min nopeudella kW</b>        | 4.6                        |
| <b>Tehokerroin (Cos theta)</b>              | 1                          |
| <b>Sound pressure level LPA (7m) db (A)</b> | 72                         |
| <b>Sound pressure level LPA db(A)</b>       | 97                         |

