



BAU BAT akkuvarmennuksella teet BAU LED 2 LED-valaistuksesta akkuvarmennetun turvalaistuksen.

Akkukäytöllä valaistuksen teho putoaa 70% antaen kuitenkin riittävästi valoa turvalliseen liikkumiseen sähkökatkon aikana.

Akkuvarmennus soveltuu hyvin poistumisteiden valaisuun. BAU BAT akkuvarmennuksessa on pistorasia ja pistotulppa ja se liitetään BAU LED 2 LED-nauhan liitosjohdon ja pistorasian väliin. Yhden akun perään voidaan kytkeä max. 60m LED-nauhaa.

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	6000847	Akun käyttöaika	2 x 60 min
Syöttöjännite	100-277VAC ≤7A 50/60Hz	Kotelointiluokka	IP65
Ulostulojännite	50-180VDC	Liitosjohto	Input 1,2 m/ Output 0,5m (2x1,5mm ²)
Akku	Max 50W	Mitat (K x L x P)	50 x 285/310 x 90 mm
Latausaika	24h	Käyttölämpötila	-10°C - +50°C

PIIRIKAAVIO



