



Työmaakeskus, jossa on 12 kpl 230V shuko pistorasialähtöjä, joista jokaisella on oma virta- ja jännitemittari sekä pikasulake. Mittareiden vihreä valo toimii kaukaa erottuvana indikaattorina, että kyseiseen pistorasiaan tulee virtaa. BET-keskusta voidaan käyttää betoninlämmityskaapeleiden virran lähteenä, jolloin mittareiden ilmoittamia kulutuslukuja seuraamalla, on helppoa varmistaa, että kukin lämmityskaapeli toimii moitteetta. BET-keskus soveltuu loistavasti myös mm. pumppujen, lämmittimien ja valaistuksen keskuksiksi tai käsityökalujen akkujen latauskeskuksiksi. BET-keskuksessa on jokaisen pistorasian oman mittarin lisäksi kutakin kolmea vaihetta mittaavat virta- ja jännitemittarit. Vaihemittareiden tarkoituksena on pitää keskuksen kuorma tasaisesti kaikkien kolmen vaiheen välille jaettuna. Mikäli yhden vaiheen kuorma on muita suurempi, on kyseessä vinokuorma, joka on syytä pikaisesti tasata. BET-keskuksessa jokainen vaihe on myös oman vikavirtasuojan takana. L1 = vasen sivu L2 = etuosa L3 = oikea sivu Keskuksen syöttö on 63A pistotulpalla. Tukeva BET-keskus voidaan ripustaa seinälle tai seistä omilla jaloillaan lattialla. Pulverimaalattu keskus on valmistettu alumiinista.

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	5000310	Mitat (L x S x K)	49 x 33 x 56 cm
Nimellisvirta	63A	Lähdöt	12 x shuko 230V
Nimellisjännite	230V	Materiaali	Aluminium
Vikavirtasuojaja	3 x 30mA		

PIIRIKAAVIO

