13,6 / 12,8kVA ENDRESS DIESEL Line -generaattori sähkökäynnistyksellä

## TEKNISET TIEDOT

| | |
|---|---|
| **Tuotekoodi** | E121011 |
| **Malli** | LOMBARDINI 12LD477 |
| **Mitat P x L x K mm** | 960 x 641 x 667 mm |
| **Paino (kg) n.** | 193kg |
| **Käyntiaika 75%:n kuormituksella (h)** | 8,5h |
| **Iskunkestävät pistorasiat** | 1 x 230V/16 A 1 x CEE 400V/16 A 1 x CEE 400V/32A |
| **Jatkuva teho** | 12,8 / 11,5 kVA/kW |
| **Kompressorit ja pumput enint.** | 5400 W |
| **Kulutus 75 % kuormalla [l/h]** | 2,8l |
| **Kuutiotilavuus** | 954 cm³ |
| **Käynnistysjärjestelmä** | Akkuavusteinen sähkökäynnistys |
| **Mahdollisia käyttökohteita** | 230V |
| **Max. Ulostulo [LTP] kVA/kW** | 13,6 / 12,2 kVA/kW |
| **Moottorin sylinteriluku ja tyyppi** | Kaksisylinterinen nelitahtinen |

| | |
|---|---|
| **Nimellisjännite V** | 230 V |
| **Nimellisvirta A** | 12,7 A |
| **Polttoaine** | Diesel |
| **Suojausluokka** | 23 IP |
| **Säiliön tilavuus [l]** | 24l |
| **Taajuus Hz** | 50 Hz |
| **Teho 3000 r/min nopeudella kW** | 13,8 kW |
| **Tehokerroin (Cos theta)** | 0,9 cos φ |
| **Vaihtovirtageneraattorin malli** | Duplex |
| **Äänenpainetaso LPA (7m) db(A)** | 82 db(A) |
| **Äänitehotaso LWA db(A)** | 107 db(A) |
| **Elektroniset laitteet (asti)** | 10700 W |
| **Työmaa- ja puutarhatyökalut (asti)** | 7200 W |