



Valmu valaistusmuuntaja on 48VAC valaistusjärjestelmän keskusyksikkö. Yhteen 2000 VA muuntajaan voidaan kytkeä yhteensä 75 valaisinta turvalliseen matalajänniteverkkoon. Valaisimet jaetaan kolmeen piiriin, joilla jokaisella on oma kytkin, pikasulake ja merkkivalo. Muuntajassa on myös pääkytkin. Merkkivalojen ansiosta muuntajasta näkee helposti, tuleeko muuntajalle ja sen molemmille piireille virtaa.

PÄÄOMINAISUUDET

- Kevyt ja tehokas Valmu muuntaja voidaan ripustaa seinälle ripustuslenkeistä. KytKentä on nopeaa näppärillä jousiliittimillä. Valon ansiosta muuntaja erottuu hyvin hämärässäkin. Valmu on valmistettu Suomessa.

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	20105007 (20105006)	Paino	15,5 kg
Teho	2000 VA	Syöttöjännite	230 VAC
Valaistuspiirien määrä	3 kpl	Ulostulojännite	48 VAC
Valaisimia yhteensä	75 kpl (3 x 25 kpl)	Takuu (vuotta)	2 år

KUVAT

